

RESOLUCION No. 216-04

EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 44 del Decreto 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, determina la conformación del Ente Administrador del Mercado Mayorista.

CONSIDERANDO:

Que es función del Administrador del Mercado Mayorista, garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica del País, tomando en consideración, la coordinación de la operación, el establecimiento de precios de mercado dentro de los requerimientos de calidad de servicio y seguridad; administrando todas las transacciones comerciales del Mercado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la legislación vigente, corresponde al Administrador del Mercado Mayorista, emitir las Normas de Coordinación que permitan completar el marco regulatorio de las transacciones de energía dentro del Mercado Mayorista, debiendo consecuentemente después de su emisión, remitirlas a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para su aprobación.

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confieren los Artículos 1, 2, 13, literal j, 14 y 20, literal c) del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista.

EMITE:

La siguiente

NORMA DE COORDINACIÓN COMERCIAL No. 8

CARGO POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ARTÍCULO 1.

CARGO POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

8.1 INTRODUCCIÓN

Se indica a continuación el procedimiento a utilizar por el AMM para la determinación del saldo entre cargos y compensaciones por servicios complementarios que corresponda a cada Participante del MM. Según el Artículo 88 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, los cargos por Servicios Complementarios formarán parte del informe de costos mayoristas para el traslado de los costos y precios de energía y potencia a tarifas de los usuarios regulados de los distribuidores.

8.2 RESERVAS OPERATIVAS

8.2.1 Reserva Rodante Regulante

- 8.2.1.1 Se define como reserva rodante regulante a la fracción de la capacidad de una unidad generadora que está sincronizada al sistema de potencia pero que no está asignada a la producción de energía y que tiene como finalidad que la unidad generadora participe efectivamente en la Regulación Primaria de la Frecuencia. La magnitud de esta reserva será del 3% de la generación en cada hora.
- 8.2.1.2 El AMM calculará el saldo de reserva rodante regulante en cada hora para cada unidad generadora sumando a la potencia disponible en reserva rodante regulante la reserva rodante regulante de otra u otras unidades generadoras con las cuales exista un contrato de compra, restándole la de unidades con las cuales exista un contrato de venta y restando el valor mínimo de reserva rodante regulante requerido en la programación.
- 8.2.1.3 Cada Generador deberá comprar los saldos negativos y vender los positivos de su reserva rodante regulante valorizando el saldo de reserva rodante correspondiente al precio nodal en esa hora en cada punto de conexión.
- 8.2.1.4 Si la reserva regulante total resulta mayor que la requerida en la programación, el AMM distribuirá el importe excedente entre los Generadores que la aporten, en forma proporcional a la reserva provista por cada uno.
- 8.2.1.5 Si la reserva regulante total no alcanza el valor mínimo requerido en la programación, con la consiguiente disminución de la calidad del servicio, el AMM utilizará el importe total a cobrar a los Generadores con saldos negativos para pagar a los Generadores con saldos positivos, distribuyendo el resto entre los Participantes Consumidores en forma proporcional a la energía consumida.

8.2.2 Reserva rodante operativa

- 8.2.2.1 **(Modificado por el Artículo 1 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista)** Se define como Reserva Rodante Operativa a la fracción de la capacidad de una unidad generadora que está sincronizada al sistema de potencia pero que no está asignada a la producción de energía. Tiene como finalidad que la unidad generadora participe en la regulación secundaria y que esté disponible para otros requerimientos operativos. La reserva rodante operativa es distinta y adicional a la reserva rodante regulante y será asignada por el Administrador del Mercado Mayorista de acuerdo criterios técnicos y económicos contenidos en el Anexo 8.1. El reconocimiento por reserva para regulación secundaria tendrá en cuenta que el servicio haya sido prestado de acuerdo a la calidad requerida. Para ello el Administrador del Mercado Mayorista establecerá un control de la eficiencia horaria y los valores a alcanzar por el generador.

En las horas en que una unidad generadora que fue asignada para la prestación del servicio se verifique que no está regulando de acuerdo a lo que establezca el Anexo 8.1, no se le realizará el pago en esas horas.

Cuando en una hora se verifique que una unidad generadora asignada al servicio de RRO no está participando en la regulación, el Administrador del Mercado Mayorista notificará al agente para que realice las maniobras necesarias para poder restablecer el servicio, si transcurridas dos horas no se restablece el servicio, el Participante Productor pagará el incremento de los costos de sustituir el margen asignado por otra unidad generadora mientras no lo pueda prestar hasta las 24 horas del día. El participante podrá declarar indisponible su oferta hasta el día siguiente del evento

8.2.2.2 (Modificado por el Artículo 2 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Los Participantes Productores podrán realizar ofertas para la prestación del servicio para las unidades generadoras habilitadas por el Administrador del Mercado Mayorista, las cuales deben estar instaladas dentro del área de control del Sistema Nacional Interconectado, dentro de los plazos establecidos para la programación semanal. El Administrador del Mercado Mayorista liquidará para cada unidad generadora a la que se le asigne Reserva Rodante Operativa, un importe equivalente a valorar el margen de potencia asignado en una hora al precio de la oferta presentada por el Participante Productor. El precio máximo de la oferta será igual al producto de un multiplicador, el cual inicialmente se establece en dos (2), por el Precio de Oportunidad de la Energía promedio publicado en los Informes de Transacciones Económicas de los últimos doce meses. El Administrador del Mercado Mayorista podrá modificar el multiplicador para cada Programación de Largo Plazo, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, previamente al inicio de la vigencia.

Para la determinación del margen de la Reserva Rodante Operativa a prestar por una unidad generadora, el Administrador del Mercado Mayorista considerará dentro del Despacho diario el Costo Variable de Generación y el precio de la oferta de la prestación del servicio, asignando la potencia a generar y el margen de reserva que resulte en el menor costo de operación del Sistema.

Los procesos de habilitación de unidades para la prestación del servicio, presentación de ofertas, remuneración y liquidación serán desarrollados en el Anexo 8.1.

8.2.2.3. El pago por reserva rodante operativa será efectuado por los Participantes Consumidores proporcionalmente a su consumo de energía en cada hora. La reserva rodante operativa que sea requerida adicionalmente, como consecuencia de las características de consumo de un participante consumidor, será remunerada por dicho participante.

8.2.2.4 Para aquellas máquinas donde la instalación de AGC es necesaria para el sistema de acuerdo a la evaluación del AMM, se reconocerá los costos de inversión requeridos dentro del cargo por servicios complementarios correspondiente.

8.2.3 Reserva Rodante Total

Se define como la suma de la Reserva Rodante Regulante más la Reserva Rodante Operativa.

8.2.4 (Modificado por el Artículo 3 de la resolución No. 658-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Reserva Rápida

El AMM liquidará por cada unidad generadora que forme parte de la lista de mérito de Reserva Rápida integrada conforme se indica en la Norma de Coordinación Operativa Número 3, un importe equivalente a valorizar la potencia ofrecida al precio de la oferta, que no podrá superar el precio de referencia de la potencia (PREFP), de no ser suficiente con las unidades generadoras con Contratos Existentes, utilizadas para reserva rápida, a las cuales se les pagará el valor del contrato, en función de sus compromisos contractuales para los Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM. El servicio complementario de Reserva Rápida, será pagado por los Participantes Consumidores proporcionalmente a su demanda máxima registrada del día entre 18 y 20 horas.

8.2.5 (Adicionado por el Artículo 3 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Demanda Interrumpible. Para efectos de liquidación, el Administrador del Mercado Mayorista tomará en cuenta la estimación de energía interrumpida, el precio ofrecido por el ofertante del servicio y la disponibilidad para ser tomada en cuenta como oferta de inyección al Mercado Eléctrico Regional (MER), para cada bloque de demanda interrumpible, que el Gran Usuario se comprometa a retirar del Sistema Eléctrico Nacional, según su declaración de Demanda Interrumpible hecha de acuerdo a lo establecido en la Norma de Coordinación Comercial Número 1.

8.2.5.1 (Modificado por el Artículo 4 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Estimación de Energía Interrumpida

Para tomar en cuenta la oferta de Demanda Interrumpible, presentada por un Gran Usuario, el Administrador del Mercado Mayorista realizará análisis estadísticos de los registros de consumo del Gran Usuario que ofrece el servicio de demanda interrumpible para determinar estimaciones de energía consumida para cada bloque de demanda, considerando estacionalidad y patrones de consumo, a partir de los cuales el Administrador del Mercado Mayorista determinará la energía que el Gran Usuario dejará de consumir en cada bloque de Demanda Interrumpible ofrecida para cada hora de cada día del año estacional.

Para la estimación de la energía interrumpida, deberá verificarse los valores de demanda del Gran Usuario, cuando el Centro de Despacho de Carga requirió la desconexión de Demanda Interrumpible para hacer los ajustes que sean necesarios a la curva de patrón de consumo, de acuerdo al Anexo 14.2 de la NCC 14.

8.2.5.2 (Modificado por el Artículo 5 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Oferta de Precio de la Demanda Interrumpible y cálculo de la remuneración del servicio

Al momento de presentar su oferta, el Gran Usuario indicará el precio de la energía para cada bloque de demanda interrumpible que ofrece, el cual no

podrá ser mayor al primer escalón de máquina falla, según lo establecido en la Norma de Coordinación Comercial Número 4.

La remuneración que recibirá el Gran Usuario por Demanda Interrumpible, se calculará utilizando la siguiente formula:

$$RPDI_i = \sum_{j=1}^n PBD_j * E_j$$

Donde:

$RPDI_i$ = Remuneración por Demanda Interrumpible del Gran Usuario i

PBD_j = Precio ofrecido para el bloque j de Demanda Interrumpible del Gran Usuario i

E_j = Estimación de energía interrumpida calculada por el Administrador del Mercado Mayorista para el bloque j de Demanda Interrumpible del Gran Usuario i

$\sum_{j=1}^n$ = Es la sumatoria del producto $PBD_j * E_j$ para los bloques j=1 hasta el bloque j=n, de Demanda Interrumpible del Gran Usuario i

El Gran Usuario recibirá remuneración por este servicio solamente cuando sea convocado por el Centro de Despacho de Carga.

El pago por el servicio de Demanda Interrumpible será efectuado por los Participantes Consumidores proporcionalmente a su compra de energía en cada hora en que se requirió dicho servicio en el Mercado Mayorista como parte de los Servicios Complementarios vigentes.

Cuando se requiera el servicio de Demanda Interrumpible como una oferta de inyección en el MER, esta será remunerada según el precio del Mercado Eléctrico Regional.

8.2.5.3 **(Modificado por el Artículo 6 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista)** Incumplimiento del compromiso.

En caso que el participante habilitado no cumpla con el compromiso de demanda interrumpible, no recibirá remuneración por dicho concepto, pagará el incremento de los costos de sustituir el bloque asignado por otro bloque de Demanda Interrumpible o el primer escalón de la Máquina de Falla en caso de no haber más ofertas de Demanda Interrumpible. Lo recaudado por este concepto se asignará a los Participantes Consumidores proporcionalmente a su compra de energía en cada hora en que se requirió dicho servicio. Al finalizar el año estacional se contabilizará el número de incumplimientos y si son más de dos, el Gran Usuario no podrá presentar oferta para el siguiente año estacional.

Cuando el participante habilitado no cumpla con el compromiso de Demanda Interrumpible como Oferta de Inyección al MER, este pagará los costos en los

que se incurra para satisfacer dicha Oferta de inyección al MER o en su defecto las desviaciones que este provoque en los nodos de enlace del área de control de Guatemala con los países Miembros del Mercado Eléctrico Regional.

8.3 REGULACIÓN DE FRECUENCIA

8.3.1 Regulación primaria

8.3.1.1 Se define como Regulación Primaria a la respuesta de los generadores como resultado de la acción de sus reguladores de velocidad ante cambios en la frecuencia del sistema.

8.3.1.2 Toda unidad generadora deberá operar obligatoriamente con el margen de reserva para regulación primaria de frecuencia que establezca el AMM. El precio de la energía tiene en cuenta la reserva adoptada para regulación de frecuencia y, por lo tanto, en la remuneración total horaria de la energía a los Generadores ya está incluida una remuneración adicional debido a la reserva regulante con que opera el MM.

8.3.2 Regulación secundaria

El AMM decidirá las unidades que estarán en condiciones de ser habilitadas por él para brindar el servicio de regulación secundaria de frecuencia. Este control se efectuará por medio de un control automático de generación (AGC) en las unidades habilitadas para el efecto. La reserva correspondiente formará parte de la reserva rodante operativa y será remunerada con ésta.

8.4 CONTROL DE POTENCIA REACTIVA Y TENSIÓN

8.4.1 Cargos por incumplimiento

8.4.1.1 Todo Participante que no cumpla con sus compromisos relativos a potencia reactiva y que obligue al AMM a adoptar medidas para solucionar dicho incumplimiento, deberá hacerse cargo de los costos resultantes. Adicionalmente el AMM informará a la Comisión para la aplicación de las sanciones que corresponda.

8.4.1.2 El AMM calculará para cada hora el déficit de potencia reactiva en que haya incurrido cada Participante en relación con su compromiso, según el siguiente detalle:

- (a) Generadores: diferencia entre la capacidad reactiva de cada unidad generadora requerida por el AMM y la potencia reactiva realmente intercambiada; el requerimiento del AMM considerará el máximo de potencia reactiva que cada unidad puede entregar de acuerdo a su curva de capacidad y a las condiciones del sistema;
- (b) Distribuidores y Grandes Usuarios conectados a instalaciones de Transportistas: diferencia de potencia reactiva resultante de un desvío respecto del factor de potencia establecido por el AMM en el punto de conexión con base en la Norma Técnica correspondiente, emitida por la CNEE.

8.4.1.3 El importe total de las compensaciones a abonar se repartirá entre los Participantes que no hubieran cumplido con sus compromisos según la proporción del déficit de cada uno de ellos respecto del total.

8.4.1.4 Los Participantes Consumidores que no cumplan con sus obligaciones de reactivo y no sea posible encontrar una fuente sustituta de su faltante serán desconectados del sistema en la medida que tal desconexión sea necesaria para preservar la calidad del sistema

8.5 ARRANQUE EN NEGRO

8.5.1 Con base en la oferta recibida de cada Generador el AMM liquidará mensualmente, por cada unidad habilitada para prestar el servicio de arranque en negro, la doceava parte de la anualidad de la correspondiente inversión declarada por el Generador y aceptada por el AMM para los equipos necesarios para este servicio, de no ser suficiente con las máquinas disponibles con arranque en negro en función de sus compromisos contractuales para aquellos Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM. El monto total de este servicio será abonado por los Participantes consumidores a su demanda de energía mensual.

8.5.2 La anualidad se calculará a partir del valor nuevo de reemplazo de las instalaciones, considerando una tasa de actualización del 10% y una vida útil de 30 años para las instalaciones de arranque, conexión y auxiliares.

$$AI = VNRA * FRC (10\%;30)$$

Donde:

FRC= Factor de recuperación del capital para la tasa de actualización y la vida útil consideradas.

VNRA= Costo de las instalaciones para arrancar la unidad generadora, conectarla al SNI y abastecerla de combustible. No incluye el costo de compra del combustible.

8.6 CARGOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Al finalizar cada mes el AMM calculará el cargo a pagar por cada Participante Consumidor en concepto de Servicios Complementarios.

Al finalizar cada mes el AMM calculará el cargo a pagar o a cobrar por cada Participante Productor en concepto de Servicios Complementarios.

8.7 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.7.1 (Modificado por el Artículo 5 de la resolución No. 658-05 del Administrador del Mercado Mayorista) Esquemas de desconexión de la demanda para preservar la seguridad del SNI.

Para el concepto de desconexión de carga por baja frecuencia y los esquemas de desconexión para preservar la seguridad del SNI se desarrollará la metodología para

el tratamiento y su liquidación, en un plazo de 1 mes después de la entrada en vigencia de esta norma.

(Adicionado por el Artículo 7 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) ANEXO 8.1

RESERVA RODANTE OPERATIVA

A.8.1.1. PRESTACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL SERVICIO

A.8.1.1.1. INTRODUCCIÓN.

El suministro de energía en un sistema eléctrico de potencia debe responder a exigencias de seguridad, calidad y economía. El nivel de calidad está dado por la regulación adecuada de las magnitudes de tensión y frecuencia. La regulación de frecuencia en Sistemas Interconectados, contribuye a lograr el funcionamiento estable de los mismos y facilita su control. Además, la operación interconectada a nivel regional, requiere que se controlen los flujos de potencia en las interconexiones internacionales.

A.8.1.1.2. OBJETO.

El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios generales de operación y los criterios de cobro y pago por la prestación del servicio de Reserva Rodante Operativa. Así mismo definir los pasos necesarios y requerimientos para integrar las unidades de una central generadora al Control Automático de Generación -AGC-; también definir los costos en que se incurren debido al desarrollo de las pruebas de sintonización, y los requerimientos básicos que deben cumplir las unidades generadoras para prestar el servicio de Reserva Rodante Operativa –RRO- con los fines siguientes:

- a) Mantener los niveles de frecuencia dentro de los márgenes de calidad establecidos.
- b) Mantener los niveles de intercambio en las Interconexiones Internacionales.
- c) Otros requerimientos operativos.

A.8.1.1.3. BASE LEGAL.

El presente Procedimiento Técnico tiene su base legal en lo establecido en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Norma de Coordinación Comercial No. 8, Cargo por Servicios Complementarios, Norma de Coordinación Operativa No. 3, Coordinación de Servicios Complementarios, Norma de Coordinación Operativa No. 4, Determinación de los Criterios de Calidad y Niveles Mínimos de Servicio, y en lo referente al pago por las pruebas de sintonización en el artículo 76 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista.

A.8.1.1.4. DEFINICIONES.

- a) **Sistema de Informática de Tiempo Real (SITR):** Sistema de cómputo diseñado para soportar la operación en tiempo real del sistema de potencia, capaz de obtener y procesar datos con una periodicidad mínima de cuatro segundos, así como de transmitir comandos interactuando con unidades terminales remotas (RTU's).
- b) **SCADA o Control de Supervisión y Adquisición de Datos:** Es la función del Sistema de Informática de Tiempo Real utilizado por el Centro de Despacho de Carga, la cual tiene por objeto la recolección de datos operativos de todas las centrales y subestaciones en donde esté en funcionamiento una RTU, así como la transmisión de comandos para las centrales integradas al AGC. Provee de datos a las demás funciones implementadas en el SITR.
- c) **AGC o Control Automático de Generación:** Es la función del Sistema de Informática de Tiempo Real, que permite modificar a control remoto, la potencia que uno o varios generadores entregan al sistema, a fin de mantener los parámetros de control y calidad definidos en la normativa.
- d) **MTU o Unidad Terminal Maestra:** Componente del sistema de Informática de Tiempo Real del Centro de Despacho de Carga, cuya función es comunicarse con las unidades terminales remotas (RTU').
- e) **RTU o Unidad Terminal Remota:** Equipo instalado en centrales o subestaciones cuya función es recolectar información asociada a dichas instalaciones y de ejecutar comandos generados por las aplicaciones SCADA/AGC, así como de intercambiar dicha información con la MTU.
- f) **Pruebas de sintonización:** pruebas mediante las cuales se evalúa y calibra la respuesta de uno o varios generadores a las señales de control emitidas por el Control Automático de Generación.
- g) **Error de Control de Unidad (Unit Control Error o UCE):** Valor calculado como la diferencia entre la potencia instantánea de una unidad generadora obtenida por medio del SCADA y la potencia requerida a la misma por el AGC.
- h) **Límite del UCE (o LUCE):** Valor preestablecido del UCE que cuando es alcanzado hace que se inicie un conteo de tiempo, el cual dura mientras el UCE permanezca fuera de este límite.
- i) **Constante de tiempo del UCE (o CTU):** Tiempo máximo preestablecido en el cual es admisible que una unidad generadora opere excediendo de manera continua el límite de UCE preestablecido. Al exceder este límite de tiempo el sistema suspende del AGC a la unidad, interrumpiendo el envío de consignas de potencia. Si el UCE se ubica dentro del límite antes que se exceda la Constante de tiempo, se cancela el conteo del mismo, considerándose que nuevamente la unidad esta respondiendo a los requerimientos del AGC.
- j) **Tiempo de suspensión de unidad (o TSU):** Tiempo máximo admisible para que una unidad permanezca suspendida en el AGC; si este tiempo se excede, la unidad será deshabilitada en forma automática del AGC.

A.8.1.1.5. HABILITACIÓN.

La habilitación la realizará el AMM previa solicitud de los interesados en participar en la prestación del Servicio Complementario de RRO, y luego de haber verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto.

A.8.1.1.6. MECANISMO DE VERIFICACIÓN.

Con la finalidad de verificar la calidad con la que se presta el servicio de RRO, los participantes productores deberán enviar las señales de estado de su gobernador (regulador de velocidad) que permita verificar que éste se encuentra desbloqueado. En caso que no exista esa posibilidad, el AMM deberá aprobar un protocolo elaborado por el Participante Productor, por medio del cual en la Operación en Tiempo Real se pueda verificar el estado del gobernador de las unidades generadoras.

En el caso de centrales hidroeléctricas deberán incluir entre los registros de medición, los de caudales y/o cotas de embalse correspondientes al período reportado.

Las unidades generadoras habilitadas para prestar el servicio de RRO deberán ser auditadas semanalmente en cuanto a la potencia real disponible para la prestación de este servicio. En todo caso la potencia máxima asignada a una unidad generadora que preste el servicio de RRO no deberá exceder el valor auditado por el AMM de la potencia real disponible.

A solicitud del AMM, el Participante Productor deberá poner a disposición todos los planos, diagramas funcionales, memorias descriptivas, memorias de cálculo, protocolos de ensayo, catálogos de fabricantes y toda otra documentación técnica que permita verificar el desempeño de los sistemas de control de velocidad, potencia y frecuencia.

A.8.1.1.7. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.

La metodología de cálculo se refiere a la manera en que se cuantifica, asigna y valora el servicio de RRO, identificando los saldos deudores y acreedores según corresponda. El AMM programará en el Despacho Diario y los Redespachos en los que se consignarán las unidades generadoras que prestarán el servicio de Reserva Rodante Operativa para Regulación Secundaria de Frecuencia y Control Automático de Generación, de acuerdo con los criterios económicos y operativos establecidos. En la metodología de cálculo se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a) Determinación del Servicio y Margen de Reserva Rodante Operativa. El servicio de RRO prestado por una unidad generadora se considera como, el Margen de Potencia al cual se podrá ajustar la generación a través del Control Automático de Generación, con el fin de mantener la frecuencia en su valor nominal y los intercambios en sus valores programados, considerando que la unidad generadora puede reducir su entrega de potencia por debajo de su valor programado hasta el valor de este margen o aumentarla por encima de su valor programado hasta el valor del margen.

b) Asignación del Margen de RRO para una unidad generadora. El Margen de Potencia asignado como RRO para una unidad generadora, lo determina el AMM para cada una de las horas de un día de acuerdo a los niveles que establece la

Norma de Coordinación Operativa No. 4, Determinación de los Criterios de Calidad y Niveles Mínimos de Servicio, conforme lo estipulado en el Artículo 53 del RAMM. Para el Despacho Diario y los Redespachos, se utilizará el precio de la oferta por la prestación del servicio de RRO y la Declaración de Costo Variable de cada unidad generadora ofrecida, asignando la potencia a generar y el margen de reserva con el que se obtenga el mínimo costo operativo total. El modelo de optimización utilizado por el AMM, será proporcionado a los Agentes que lo soliciten; se proporcionará una base de datos genérica, que corresponderá a los días 1 de abril y 1 de septiembre previos a la fecha de entrega del modelo.

c) Precio de la oferta del servicio de RRO. El Participante Productor puede realizar una oferta de precio para el servicio de RRO expresada en dólares de los Estados Unidos de América por MW en una hora, en los plazos establecidos para la programación semanal, la oferta mínima aceptable es por las 24 horas del día. El precio de la oferta no podrá superar el valor establecido en la Norma de Coordinación Comercial No. 8, Cargo por Servicios Complementarios.

d) Pago por servicio de RRO. El pago para cada unidad generadora se calcula como el precio de la oferta del servicio de RRO de la unidad generadora en la hora, multiplicado por el Margen de Potencia asignado a RRO.

$$PRRO_{ih} = PSR_{ih} \times MPR_{ih}$$

En donde:

PRRO_{ih} = Pago por el servicio de RRO para la unidad i en la hora h

PSR_{ih} = Precio del Servicio de RRO ofrecido por la unidad generadora i en la hora h

MPR_{ih} = Margen de Potencia asignado a la unidad generadora i en la hora h

El pago total para cada unidad generadora se calculará mensualmente como:

$$PRROT_i = \sum_h PRRO_{ih}$$

Donde PRROT_i es el pago total a la unidad generadora i debido a la prestación del servicio de RRO en las horas h del mes.

En el momento que se verifique que una unidad generadora asignada al servicio de RRO no está participando en la regulación o la misma sea deshabilitada automáticamente debido a haber excedido el "Tiempo de Suspensión de Unidad", el AMM notificará al Participante Productor para que tome las acciones necesarias para restablecer el servicio o para que corrija las deficiencias presentadas para el correcto desempeño de la unidad. Si transcurridos diez minutos, el Participante Productor asignado para prestar el servicio no lo restablece o no hace efectivas las correcciones necesarias, se considerará indisponible la oferta correspondiente y se reasignará el margen de reserva a otro Participante Productor.

El Participante Productor podrá declarar nuevamente disponible la oferta de las unidades generadoras correspondientes en cualquier momento, pudiendo volver a

prestar el servicio de RRO a partir del inicio de la hora en que entre en vigencia el siguiente Redespacho que incluya su reincorporación a este servicio.

Desde el inicio de la hora en que las unidades generadoras dejaron de prestar el servicio de RRO, el Participante Productor no recibirá ningún pago por la oferta de RRO de las unidades falladas en este período. Transcurrido el tiempo especificado en el numeral 8.2.2.1 desde que falló en prestar el servicio de RRO, dicho participante pagará desde el inicio de la siguiente hora el incremento en los costos de la prestación del servicio de RRO, incluyendo si la hubiera, la Generación Forzada que resultara como consecuencia de sustituir el margen de RRO que él no entregó, estos costos no serían cobrados en el caso que hubiese existido limitaciones o problemas de operación del AGC del AMM. El pago de estos costos cesará desde el inicio de la siguiente hora en que declaró nuevamente disponible su oferta o en caso de persistir la indisponibilidad, a las 24 del mismo día,

Si en el transcurso de una misma hora se detecta en más de una ocasión, que una unidad generadora no está participando en la regulación o que excede el "Tiempo de Suspensión de Unidad", se considerará que esta unidad falló en prestar el servicio de RRO en este período.

Cualquier oferta que durante un mismo día sea declarada indisponible en más de una ocasión para prestar el servicio de RRO, será inhabilitada para la prestación del mismo por el resto del día. Previo a volver a prestar el servicio, el Participante Productor deberá informar al AMM sobre las acciones correctivas que se tomaron, pudiendo el AMM verificar si las mismas fueron efectivas previo a incluirla nuevamente en el despacho prestando el servicio de RRO.

e) Parámetros para la verificación del desempeño en el AGC: Los parámetros de referencia utilizados para verificar que una unidad generadora se desempeña correctamente en el AGC son: el "Límite de UCE", la "Constante de Tiempo del UCE" y el "Tiempo de Suspensión de Unidad". Estos parámetros serán definidos por el AMM quién informará cada miércoles a las 15:00 horas, a los Participantes productores habilitados para prestar el servicio de RRO, los valores que se utilizarán durante la siguiente semana. Los Valores iniciales de estos parámetros serán: LUCE = 50 % del margen habilitado para la unidad, CTU = 30 segundos y TSU = 120 segundos. El AMM puede cambiar estos parámetros según se requiera para mejorar la eficiencia del AGC.

En el caso que el AMM cambiara los valores de LUCE, CTU o TSU vigentes para una semana, informará a los Participantes habilitados para la prestación del servicio de RRO. Si a partir del cambio de parámetros de verificación de desempeño en el AGC, una unidad fuera deshabilitada automáticamente por haber excedido el TSU en una semana en la que los parámetros originales fueron cambiados por el AMM y llegara a declararse indisponible la oferta de RRO, no se considerará que es responsabilidad del Participante productor y no pagará los sobrecostos que implique la reasignación de RRO.

f) Asignación del cargo. La asignación del cargo por el costo del servicio de RRO a cada participante consumidor se realiza en proporción a su demanda de energía en cada una de las horas del mes y se liquida mensualmente de la siguiente manera:

$$CRRO_{ih} = \left(\sum_h PRRO_{ih} \right) \times \left(\frac{D_{jh}}{\sum_j D_{jh}} \right)$$

En donde:

CRRO_{jh}: Cargo por el servicio de RRO para el consumidor j en la hora h

Σ_i PRRO_{ih}: Suma de los pagos por RRO a todas las unidades i, en la hora h

D_{jh}: Demanda del consumidor j en la hora h

g) Generación Forzada para prestar el Servicio de RRO. Cuando se requiera una unidad generadora para prestar el servicio de RRO cuyo Costo Variable de Generación sea mayor que el POE, se considerará que la energía efectivamente inyectada al S.N.I. es forzada y se liquidará de acuerdo a lo establecido en la NCC-5.

h) Diferenciación de la Generación Forzada. Cuando en una central generadora solamente presten el servicio de RRO algunas de sus unidades generadoras y sea necesario diferenciar su generación de la de otras unidades generadoras de la misma central; de no existir medición comercial habilitada por unidad, se utilizarán los registros del Sistema de Medición Comercial de la central generadora, haciendo la distribución proporcional sobre la base de las estimaciones de energía generada resultante de los registros del Sistema de Informática de Tiempo Real del Centro de Despacho de Carga del Administrador del Mercado Mayorista, para cada unidad generadora de la central.

A.8.1.1.8. DESPACHO DE LA RRO EN TIEMPO REAL.

a) Sistema de respaldo para el AGC: En caso de falla del AGC instalado en el SITR del AMM; de estar disponible, se podrá utilizar un sistema de respaldo para ejecutar esta función. En este caso se remunerará el servicio de RRO a las unidades que efectivamente presten el servicio por medio de dicho sistema.

b) Disponibilidad de ofertas para RRO: Se considerarán disponibles para la prestación del servicio de RRO, únicamente aquellas unidades o centrales generadoras que reportan telemetría al SITR del AMM y que se desempeñan satisfactoriamente en el AGC de este sistema. En los casos en que las ofertas disponibles en el SITR del AMM no fueran suficientes para satisfacer el margen de RRO requerido por la normativa, pero que por medio de un sistema alternativo se pudiera prestar el servicio satisfaciendo dicho margen; el AMM podrá transferir dicha función al sistema alternativo. En los casos en que unidades o centrales que efectivamente prestaron el servicio por medio del sistema alternativo, hubieran sido las causantes de tener que utilizar este sistema, el servicio se remunerará según la asignación original en la que se consideró que el servicio sería prestado por medio del AGC del AMM.

A.8.1.2. REQUISITOS, PRUEBAS Y PROCESO DE HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RRO.

A.8.1.2.1. REQUISITOS.

Las unidades generadoras que pueden prestar el servicio de RRO, podrán ser habilitadas cumpliendo con las siguientes características técnicas y equipamiento mínimo:

- a) Participar en la Regulación Primaria de Frecuencia -RPF-.
- b) Contar con un canal de comunicación en tiempo real con el centro de control que soporta la aplicación de AGC.
- c) Disponer de equipamiento e instrumental para modificar su punto de operación de acuerdo a comandos emitidos por el AGC según sus consignas de control.
- d) Que pueda garantizar disponibilidad de un margen mínimo de ± 5 MW, medidos en el mismo punto en donde se ubica la medición comercial, para asignarse a la RRO.
- e) Poder subir o bajar en un minuto a requerimiento del AGC como mínimo, la potencia equivalente al 50 % del margen de RRO que se solicite habilitar para dicha unidad.
- f) Las unidades generadoras que prestan el servicio de RRO deberán mantener el estatismo que se determine el AMM.
- g) Contar con medición comercial habilitada, según la NCC-14, Sistema de Medición Comercial, que puede ser por unidad generadora o por toda la central generadora.
- h) Los Participantes Productores deben presentar al AMM toda la información que permita simular la operación de las unidades generadoras asignadas al servicio de RRO mediante estudios eléctricos.

A.8.1.2.2. SOLICITUD DE HABILITACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RESERVA RODANTE OPERATIVA.

El Productor solicitará por escrito al AMM la habilitación para la prestación del Servicio de Reserva Rodante Operativa, presentando con la solicitud la constancia de cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado A.8.1.2. de este Anexo.

El AMM contará con un plazo de 10 días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos. Después de que se complete la verificación de los requisitos procederá a la programación de las pruebas de sintonización las cuales deberán ser consideradas en la siguiente programación semanal, condición que deberá notificar al Participante Productor solicitante.

El AMM llevará un registro para todas las unidades generadoras que permita identificar las pruebas realizadas, fechas y horas de realización y las observaciones pertinentes.

Si el resultado de las pruebas fuera satisfactorio, notificará al Participante Productor de la habilitación, quien podrá a partir de ese momento presentar ofertas para la prestación del Servicio de RRO.

Si del resultado de las pruebas de sintonización se determinara que la unidad o central generadora no puede integrarse al AGC, entonces se notificará al Agente, quien podrá realizar una nueva solicitud después de realizadas las acciones para corregir los problemas de integración.

A.8.1.2.3. PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN.

El AMM realizará las pruebas necesarias para verificar la participación de unidades o centrales generadoras en el AGC y SCADA, así como para la habilitación para prestar el servicio de Reserva Rodante Operativa. Las pruebas a realizar son las siguientes:

A.8.1.2.3.1. Pruebas de telemetría para AGC. Durante el desarrollo de estas pruebas se verificará que la telemetría adicional requerida para la operación bajo AGC está disponible y funciona adecuadamente con los siguientes procesos:

- a. **Verificación de telemetría de SCADA.** Verifican que el diagrama unifilar de las instalaciones de la central se despliegue adecuadamente en el sistema SCADA del AMM y que reporta datos de manera periódica y confiable.
- b. **Pruebas de consignas (set-points).** Se verifica que las unidades responden correctamente a consignas enviadas a través del canal de comunicaciones entre RTU y MTU.
 - i. **Envío, recepción y confirmación de consignas.** Prueba realizada con simulador de MTU, canal de comunicaciones y RTU. Se verifica que la RTU recibe consignas producidas por el simulador.
 - ii. **Accionamiento de unidades generadoras.** Prueba realizada con simulador de MTU, canal de comunicaciones, RTU y unidad generadora, a manera de verificar que las consignas recibidas por la RTU efectivamente comandan a la unidad generadora y ésta responde adecuadamente a dichos comandos.
 - iii. **Generación de consignas.** Se utiliza un simulador de RTU para verificar que la MTU y el programa de AGC están emitiendo las consignas de generación correctas para la unidad generadora.
 - iv. **Accionamiento de unidades generadoras desde la MTU.** Se verifica que la unidad generadora responde a consignas de generación producidas por la MTU.

A.8.1.2.3.2. Sintonización individual de unidades generadoras. Durante el desarrollo de esta prueba se ajustan los parámetros y se verifica el seguimiento y la respuesta, una por una, de las unidades generadoras a consignas del programa de AGC.

- a. **Prueba de escalón.** Se obtiene la respuesta de la unidad a un escalón y se registra la gráfica correspondiente a esta respuesta.
- b. **Pruebas de rampa.** Se observa la respuesta de la unidad a rampas generadas por el programa de AGC y se realizan ajustes finos sobre los parámetros del modelo.

A.8.1.2.3.3. Sintonización de grupo. El objeto de esta prueba es ajustar los parámetros globales del AGC y verificar que las unidades, como grupo, contribuyen coherentemente a consignas de AGC calculadas por este programa para mantener constantes ciertas condiciones en el sistema (frecuencia, intercambio, o ambas).

- a. **Modo de soporte.** Se obtienen gráficas y datos de la respuesta de las unidades de la central y su conjunto en este modo de operación.
- b. **Modo flexible.** Se obtienen gráficas y datos de la respuesta de las unidades de la central y su conjunto en este modo de operación.
- c. **Ajuste de parámetros globales.** Se realizan ajustes de parámetros globales, repitiendo a y b según sea necesario hasta obtener la mejor respuesta del sistema

A.8.1.2.3.4. Reporte técnico. El AMM redactará un informe técnico, indicando los resultados de las pruebas y la recomendación que corresponda en cuanto a la capacidad demostrada por la central para operar en AGC y prestar el servicio de RRO.

A.8.1.2.3.5. Notificación de habilitación. Si el reporte técnico informa de resultados positivos en las pruebas, el AMM notificará por escrito al Participante interesado que sus unidades generadoras han quedado habilitadas para prestar el servicio de RRO.. Si, por el contrario, el reporte técnico señala que las pruebas no fueron superadas, el AMM notificará al Participante interesado los resultados, sin prejuicio para que éste presente nuevamente una solicitud de habilitación al haber atendido las razones que anteriormente imposibilitaron su habilitación.

A.8.1.2.4. PROGRAMACIÓN DE RRO DURANTE LAS PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN.

A.8.1.2.4.1. Principio general: Con la finalidad de alcanzar los parámetros de calidad y seguridad definidos en la normativa, cada vez que se efectúen pruebas de sintonización de generadores según los apartados A.8.1.2.3.2. y A.8.1.2.3.3. de este Anexo, el AMM programará un margen de reserva rodante operativa adicional, el cual será pagado por el participante titular de las unidades generadoras sujetas a pruebas.

A.8.1.2.4.2. Margen adicional de RRO por pruebas de integración al AGC. La magnitud del margen adicional de RRO que el AMM programará, debe ser igual al valor máximo de RRO que se intenta habilitar en la unidad o central bajo pruebas.

A.8.1.2.4.3. Programación. La programación del margen adicional de RRO, se hará conforme el despacho económico, el que entre otras variables, toma en cuenta la lista de mérito de ofertas de RRO declaradas al AMM.

El margen adicional se programará por períodos horarios. Para cada hora, independientemente que las pruebas de la unidad o central a sintonizar duren la hora completa o solo una fracción, el margen adicional se programará para la hora completa.

A.8.1.2.5. CARGOS Y REMUNERACIÓN DURANTE LAS PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN.

A.8.1.2.5.1. Cargos por el margen adicional de RRO: El participante titular de la unidad o central bajo pruebas de sintonización, pagará el costo del margen adicional de RRO para sus pruebas de sintonización que el AMM programe. Dicho costo será el que resulte de valorar el margen adicional de RRO programado, al precio de las ofertas declaradas al AMM.

$$C_{mps} = \sum_i M_{RROi} * P_{RROi}$$

En donde

C_{mps} = Cargo por margen adicional debido a pruebas de Sintonización
 M_{RROi} = Margen adicional asignado a la unidad o central generadora "i".
 P_{RROi} = Precio de la oferta de RRO del participante "i".

En el caso que por cualquier circunstancia hubiera disponibilidad para satisfacer solo parcialmente el margen adicional de RRO, el participante titular de la unidad o central bajo pruebas de sintonización pagará el valor del margen total que hubiera sido requerido. El margen asignado al Participante Productor, será valorado asignándole las ofertas de mayor precio disponibles en el Mercado Mayorista.

A.8.1.2.5.2. Cargos por Generación forzada: El participante titular de la unidad o central bajo pruebas de sintonización, pagará el sobrecosto que resulte por generación forzada adicional, asociado al margen adicional de RRO adicional requerido para sus pruebas de sintonización.

A.8.1.2.5.3. Remuneración del margen adicional de RRO: El participante que haya sido convocado a aportar el margen adicional de RRO requerido por pruebas de sintonización, recibirá el pago por dicho servicio de conformidad con la oferta presentada al AMM. En caso que el margen adicional haya sido satisfecho por dos o mas ofertas con precio diferente, cada participante recibirá el valor que resulte de valorar el margen de RRO adicional que aportó, al precio de su oferta declarada al AMM. En caso que la RRO requerida resulte mayor que la efectivamente despachada existirá un excedente entre los cargos hechos al titular de la unidad bajo pruebas de sintonización y el pago efectuado a los generadores que aportaron el margen adicional. Dicho excedente será abonado al pago que la demanda debe hacer por el margen normal de RRO que requiere la normativa.

A.8.1.2.5.4. Pago del sobrecosto de generación: El participante que resulte generando forzado como consecuencia de aportar el margen adicional de RRO requerido por pruebas de sintonización, recibirá el pago por el correspondiente sobrecosto de generación.

A.8.1.2.5.5. Pago por servicios adicionales. El agente interesado en la habilitación deberá pagar los servicios adicionales no previstos en este procedimiento a designación del Administrador del Mercado Mayorista, los equipos o materiales que este requiera o gastos en que incurran terceras personas como resultado de este proceso.

A.8.1.2.6. LIQUIDACIÓN. Los montos que surjan como resultado de la aplicación de este procedimiento, derivados de las pruebas de sintonización, serán incluidos dentro del Informe de Transacciones Económicas correspondiente, dichos montos serán liquidados conforme lo establecido en la Norma de Coordinación Comercial número doce -NCC-12-.

(Adicionado por el Artículo 8 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) ANEXO 8.2

HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DEMANDA INTERRUMPIBLE.

A.8.2.1. OBJETIVO

El presente Procedimiento Técnico tiene como objetivo, describir los requisitos y pasos que deben cumplirse para habilitar a un *Gran Usuario* para la prestación del Servicio Complementario de *Demanda Interrumpible*, para dar cumplimiento a lo establecido en numeral 3.3.3.2 de la Norma de Coordinación Operativa No. 3.

A.8.2.2. ALCANCE

El presente Procedimiento Técnico es aplicable a todo Gran Usuario conectado al Sistema de Transporte en Alta Tensión, que esté interesado en la prestación del Servicio Complementario de Demanda Interrumpible, y establece los requisitos y pasos necesarios para su habilitación. El procedimiento incluye:

- a) Requisitos que debe cumplir el Gran Usuario que ofrece el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.
- b) Equipamiento necesario en las instalaciones del Gran Usuario.
- c) Prueba de Desempeño.
- d) Habilitación.
- e) Monitoreo.

A.8.2.3. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL GRAN USUARIO

Para tener la posibilidad de prestar el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible, el Gran Usuario debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de Coordinación Comercial No. 1 (numeral 1.2.3.3), Norma de Coordinación Operativa No. 3 (numeral 3.3.3) y demás normativa aplicable, así como con los requisitos establecidos en el presente Anexo.

El Gran Usuario interesado en prestar el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible, debe dirigir por escrito su solicitud de habilitación al Administrador del Mercado Mayorista en el formato que éste proporcione, indicando:

- a) Intención de ofrecer el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible, indicando la potencia que pretende habilitar para participar en éste servicio.
- b) Cumplimiento (acreditado mediante la documentación correspondiente) con la integración de su telemetría al CDC del AMM.
- c) Cumplimiento con la integración en el Sistema de Voz Operativa del AMM.
- d) Cumplimiento con el equipamiento adecuado para la conexión y desconexión local o remota de la demanda declarada como Demanda Interrumpible.
- e) Declaración de responsabilidad sobre la telemetría aportada al CDC del AMM.
- f) Solicitud de realización de pruebas de desempeño de Demanda Interrumpible.
- g) Declaración escrita de que permanentemente cuenta con el personal y equipamiento necesario para hacer efectiva la operación de Demanda Interrumpible a cualquier hora del día, cualquier día del año.

- h) Su participación en el Mercado Mayorista como Gran Usuario Participante o Gran Usuario con Representación, en cuyo caso deberá indicar el Comercializador con el que tiene su Contrato de Comercialización.
- i) Compromiso en donde se indique que no modificará las instalaciones de consumo, de tal manera que reduzca la demanda ofrecida en el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.
- j) Registros horarios de los últimos 12 meses del Sistema de Medición Comercial habilitada en el punto de consumo, con la cual se determinará la continuidad de la demanda que se pretende ofrecer al Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.

A.8.2.4. EQUIPAMIENTO

La potencia ofrecida en concepto de Demanda Interrumpible debe poderse desconectar de manera independiente de otros consumos del Gran Usuario. El Gran Usuario deberá cumplir con la instalación y puesta en operación del equipo siguiente:

- a) El conjunto de disyuntores y/o seccionadores que se precisen para aislar la carga declarada como Demanda Interrumpible de otros consumos del Gran Usuario.
- b) La unidad terminal remota que provea la telemetría requerida por el AMM según el Anexo 2.2 de la NCO *2de integración de telemetría* correspondiente. Así como la posibilidad de operar a distancia los disyuntores y/o seccionadores para desconectar la demanda.
- c) Los equipos de comunicaciones necesarios para hacer entrega de la telemetría en el CDC del AMM.
- d) Los equipos de respaldo energético que aseguren la autonomía de los sistemas de captación de información y transmisión hacia el CDC por cuando menos cuatro horas.
- e) Equipos de comunicación para el Sistema de Voz Operativa.
- f) Sistema de Medición Comercial instalado y habilitado comercialmente por el AMM de acuerdo con la Norma de Coordinación Comercial No. 14, en el punto de consumo que se pretende habilitar para prestar el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.

A.8.2.5. PRUEBA DE DESEMPEÑO

Luego de que el Gran Usuario haya cumplido con la instalación del equipamiento requerido y se haya integrado al Sistema Informático en Tiempo Real –SITR-, resultado de pruebas exitosas punto a punto, podrá requerir al AMM una *Prueba de Desempeño de Demanda Interrumpible*.

Esta prueba verificará:

- a) La capacidad operativa del Gran Usuario de desconectar y reconectar carga por sí mismo bajo órdenes del CDC, según los protocolos para la transmisión, confirmación y ejecución de dichas órdenes a través del Sistema de Voz Operativa.
- b) La capacidad del equipamiento de desconectar carga en forma autónoma en respuesta a una orden girada por el SITR, canalizada a través de su UTR hacia los disyuntores correspondientes.
- c) La calidad y disponibilidad de la telemetría necesaria para la evaluación del desempeño del Gran Usuario durante la prestación del Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.

- d) La congruencia de la información teledorada con la registrada por los medidores comerciales en las instalaciones del Gran Usuario.

El Administrador del Mercado Mayorista coordinará la ejecución de la prueba referida, luego de verificar que la documentación presentada por el Gran Usuario esté completa. El AMM notificará por escrito al Gran Usuario la fecha y hora para la realización de la prueba, debiéndose tomar en cuenta para la Programación del Despacho y la Coordinación de la Operación en Tiempo Real.

El día y hora indicados se procederá con la prueba de desempeño, bajo la supervisión del AMM.

A.8.2.6. HABILITACIÓN

Una vez completada la Prueba de Desempeño de Demanda Interrumpible, el AMM utilizará los datos registrados por el Sistema Informático en Tiempo Real –SITR-, para determinar el cumplimiento de la prestación de dicho servicio. Con base en la evaluación realizada y en la documentación presentada, el AMM procederá a notificar al Gran Usuario si se ha cumplido con los requisitos establecidos y si ese fuera el caso, su habilitación para prestar el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible.

Para poder declarar un valor de potencia como Demanda Interrumpible, el Gran Usuario deberá contar con la Habilitación para la prestación dicho servicio a más tardar tres meses antes del inicio del Año Estacional al cual corresponda la declaración.

El Gran Usuario permanecerá habilitado para prestar el Servicio Complementario de Demanda Interrumpible, siempre y cuando, mantenga las condiciones bajo las cuales fue habilitado inicialmente para prestar éste servicio. En caso que estas condiciones varieran, deberá solicitarse una nueva habilitación para el Año Estacional siguiente, debiendo cumplir con todos los requisitos correspondientes. Si se presenta Incumplimiento del compromiso según lo definido en el numeral 8.2.5.3 de la Norma de Coordinación Comercial No. 8, el Gran Usuario también deberá solicitar una nueva habilitación para el Año Estacional siguiente, debiendo cumplir con todos los requisitos correspondientes.

A.8.2.7. MONITOREO

El AMM estará monitoreando continuamente la operación y desempeño del Gran Usuario en base a la telemetría reportada por éste al CDC. Esta información, a responsabilidad del Gran Usuario, será empleada para la toma de decisiones operativas y para la determinación de acciones correctivas, dentro de las que se incluye, pero sin quedar limitadas, las siguientes:

- a) El Administrador del Mercado Mayorista realizará un requerimiento de revisión de telemetría o enlace de comunicaciones con la Unidad Terminal Remota o el Sistema de Medición Comercial habilitada, en los casos en que se considere que la misma puede presentar falla. El Gran Usuario estará obligado a realizar la revisión requerida debiendo presentar el informe respectivo en un plazo no mayor de 2 días. En caso de que se compruebe la falla de la telemetría o el enlace de comunicaciones, el Gran Usuario deberá tomar todas las acciones necesarias para restablecer la disponibilidad de éstos.
- b) Programación de pruebas aleatorias de desempeño, para la verificación de la disponibilidad de la Demanda Interrumpible ofrecida.

(Adicionado por el Artículo 9 de la resolución No. 1225-05 del Administrador del Mercado Mayorista) ANEXO 8.3

PRESTACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE RESERVA RÁPIDA

A.8.3.1. INTRODUCCIÓN.

La Reserva Rápida –RRA- es un servicio complementario que pueden prestar algunas unidades generadoras del Sistema Nacional Interconectado. El servicio tiene como objetivo contar con capacidad de potencia para cubrir desbalances de generación y demanda provocados por contingencias, fallas o salidas de transmisión y/o generación u otro tipo de imprevistos importantes.

En este Procedimiento se exponen:

- a) Presentación de ofertas
- b) Criterios generales de la operación
- c) Requerimientos básicos que deben cumplir las unidades generadoras para prestar el servicio de Reserva Rápida
- d) Información que deberán entregar al AMM los oferentes del servicio
- e) Establecimiento de la lista de mérito para la prestación y remuneración del servicio
- f) Asignación de cargos.

A.8.3.2. BASE LEGAL.

El presente Procedimiento tiene su fundamento legal en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, en el Reglamento del AMM, la Norma de Coordinación Comercial NCC-8 y las Normas de Coordinación Operativa NCO-3 y NCO-4.

A.8.3.3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Pueden presentar ofertas de prestación del servicio de Reserva Rápida quienes tengan la calidad de Participantes Productores y agentes con Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM, que dispongan de Oferta Firme de unidades generadoras instaladas en el S.N.I. bajo las siguientes condiciones.

- a) Que cumpla con la característica técnica de que las unidades generadoras puedan entrar en servicio, desde la condición fría (luego de una parada de 24 horas o más) y llegar a su capacidad máxima en menos de treinta minutos y que pueda permanecer en operación aportando la potencia ofrecida durante por los menos dos horas. Esta característica y sus modificaciones debe ser informada por los oferentes del servicio, en forma anual, dentro de los plazos determinados para la Programación Anual Estacional.
- b) Que la oferta firme de las unidades generadoras no esté comprometida o sea utilizada para el cubrimiento de la Demanda Firme o como Respaldo de Potencia para la exportación.
- c) Que el bloque de potencia ofertado no sea menor a 10 MW.

- d) Que las unidades generadoras ofrecidas cuenten con medición comercial independiente que cumpla con la NCC-14.

Los participantes productores deberán indicar la magnitud de su oferta como una parte o la totalidad de la Oferta Firme de una unidad generadora que cumpla con la característica técnica necesaria en unidades de Kilovatios.

A.8.3.4. PRECIO DE LA OFERTA DE SERVICIO.

El precio de la oferta del servicio debe de cumplir con los siguientes requisitos:

- a) En el caso de ofertas de unidades generadoras de Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM será el precio de la potencia de conformidad con sus estipulaciones contractuales más los costos no variables incluidos en el contrato. El AMM podrá verificar la integración de las ofertas.
- b) En los casos de ofertas distintas a las del inciso a), el precio de la oferta del servicio será el que informe el oferente, el cual no podrá superar el Precio de Referencia de la Potencia.
- c) El precio de la oferta debe expresarse en valores unitarios de U.S. dólares por Kilovatios-mes.
- d) La oferta deberá presentarse semanalmente dentro de los plazos para la entrega de la información de la Programación Semanal, señalando el tiempo de vigencia de la oferta.

A.8.3.5. ESTABLECIMIENTO DE LA LISTA DE MÉRITO.

Semanalmente el AMM establecerá una lista de mérito de las unidades ofrecidas para la prestación del servicio tomando en cuenta los siguientes criterios:

- a) Las ofertas correspondientes a unidades generadoras de Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM, serán las primeras consideradas para la prestación del servicio, ordenándolas para su consideración de manera ascendente en base al factor de ponderación.
- b) De no ser suficiente para el cubrimiento de la Reserva Rápida se ordenaran de manera ascendente conforme al factor de ponderación las siguientes ofertas de prestación del servicio.

El factor de ponderación para la determinación de la lista de mérito toma en cuenta el precio de la oferta, la ubicación en el SNI, la velocidad de toma de carga y el comportamiento histórico de la unidad, y se calcula de la siguiente manera:

$$FPON_i = (P_i * (IV_i)^2) / (COEFDISP_i * FPNE_i)$$

Donde:

FPON_i = Factor de Ponderación de la unidad generadora *i*

P_i = Precio ofrecido para la prestación del servicio

$FPNE_i$ = Factor de Pérdidas Nodales de Energía para el nodo de conexión de la unidad generadora, calculado para la demanda máxima de la semana

IV_i = Índice de velocidad de toma de carga, calculado como la razón entre el tiempo necesario para que la potencia ofrecida sea entregada a partir de su convocatoria dividido dentro de 30 minutos.

$COEFDISP_i$ = Coeficiente de disponibilidad vigente en el año estacional.

La lista de mérito establece el criterio para la asignación y remuneración del servicio considerando las unidades generadoras que se encuentre primero, es decir las unidades con Contratos Existentes de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento del AMM, de no ser suficiente se continúa de manera ascendente con las otras unidades ofrecidas, hasta alcanzar el valor de la Reserva Rápida necesaria para el Sistema.

A.8.3.6. CÁLCULO DE LA RESERVA RÁPIDA NECESARIA.

Con la Programación de largo plazo y en base a estudios eléctricos el AMM establecerá los criterios para determinar los niveles de Reserva Rápida Necesaria para garantizar la seguridad y confiabilidad del Sistema.

A.8.3.7. REMUNERACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio de Reserva Rápida se remunerará mensualmente sobre la base del cálculo diario, a los oferentes de las unidades generadoras que cumplan con lo siguiente:

- a) Que hayan sido necesarias para el cubrimiento de la Reserva Rápida Necesaria de acuerdo a la lista de mérito.
- b) Que hayan estado efectivamente disponibles para la operación en tiempo real durante el período de las 24 horas del día. Se entiende por efectivamente disponible cuando no existe ninguna limitación, propia o de terceros, de generación o transmisión para prestar el servicio.
- c) Que no hayan sido convocadas por el Despacho Económico para la generación de energía de ese día.

A.8.3.8. VALOR DE REMUNERACIÓN.

El valor de la remuneración para cada unidad por la prestación del servicio es: el precio ofrecido dividido el número de días del mes, de las unidades generadoras consideradas según la lista de mérito hasta el valor de la Reserva Rápida necesaria para ese día, por la cantidad de potencia asignada para cada máquina, de la siguiente manera:

$$ReRRa_{in} = (P_{in} / ND) * RRa_{in}$$

Donde :

$ReRRa_{in}$ = Remuneración correspondiente a la unidad generadora i en el día n

(P_{in} / ND) = Precio ofrecido para la prestación del servicio vigente para el día n dividido el número de días del mes

RRa_{in} = Potencia asignada a la unidad generadora i para la prestación del servicio de Reserva Rápida en el día n .

En caso que el costo variable de la energía generada como consecuencia de la prestación del servicio de Reserva Rápida sea mayor que el correspondiente precio del nodo de la unidad, dicha energía será considerada como Generación Forzada para alcanzar los Criterios de Calidad y Niveles Mínimos de Servicio y se liquidará según lo estipulado en la Norma de Coordinación Comercial No. 5.

A.8.3.9. ASIGNACIÓN DE CARGOS. La asignación del cargo se calcula diariamente entre todos los participantes consumidores en base a la demanda máxima registrada en el período de las 18 a las 20 horas, utilizando la siguiente fórmula:

$$CRRa_{jn} = (\sum_i ReRRa_{in}) * Dmax_{jn} / \sum_j Dmax_{jn}$$

Donde:

$CRRa_{jn}$ = Cargo por el servicio complementario de Reserva Rápida a pagar por el consumidor j para el día n .

$\sum_i ReRRa_{in}$ = Sumatoria de la Remuneración correspondiente a las unidades generadoras i en el día n

$Dmax_{jn}$ = Demanda máxima registrada en el día n en el período de las 18 a las 20 horas para el participante consumidor j

A.8.3.10. OPERACIÓN DE LA RESERVA RAPIDA.

En la programación diaria el AMM establecerá el valor de la Reserva Rápida Necesaria, la cual será cubierta con las unidades disponibles ofrecidas para la prestación del servicio según la lista de mérito. Las máquinas seleccionadas para el cubrimiento de la Reserva Rápida Necesaria no se consideraran disponibles para ser convocadas por el Despacho Económico y solo podrán ser convocadas en la operación en caso de falla o de contingencia en el Sistema. Las máquinas que no hayan sido seleccionadas se consideraran disponibles para el Despacho Económico de Energía.

Después de una falla o contingencia que resulte en un desbalance de carga o generación y pérdida del suministro, el AMM podrá disponer de la reserva de todas las unidades que tengan compromiso de cubrimiento de la Demanda Firme del Sistema a fin de restablecer el suministro. Simultáneamente, de ser necesario, el AMM deberá convocar las unidades seleccionadas para prestar la

Reserva Rápida con el objeto de regresar a los valores programados en las unidades.

Cuando logre restablecer el servicio el AMM deberá de iniciar el Redespacho de las unidades generadoras, con el objeto de sacar de operación las unidades asignadas a Reserva Rápida para dejarlas disponibles para la prestación del Servicio.

En caso que una máquina convocada a la operación como Reserva Rápida fallara durante su proceso de arranque o si transcurrido el tiempo de toma de

carga informado no completara la potencia ofrecida, el AMM deberá convocar a la unidad siguiente disponible según la lista de mérito del servicio de Reserva Rápida, este caso se considera como un incumplimiento y se tratará de la manera que establece este procedimiento.

A.8.3.11. INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO.

En caso de incumplimiento de una unidad generadora que haya sido seleccionada en la programación diaria para prestar el Servicio de Reserva Rápida, se le hará un cargo equivalente al valor mayor entre el Precio Ofrecido o el Precio de Referencia de la Potencia en ese día, el cual se abonará para la remuneración del servicio en ese día; de existir alguna diferencia esta será trasladada como abono al pago del cargo reduciendo así el pago por parte de los participantes consumidores.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 1. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente norma.

ARTICULO 2. PUBLICACION Y VIGENCIA. La presente norma cobra vigencia a partir del uno de julio de dos mil uno y deberá publicarse en el Diario Oficial.

ARTICULO 3. Pase a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que en cumplimiento del Artículo 13, Literal j) del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista se sirva aprobarla.

Dada en la ciudad de Guatemala el diecinueve de junio de dos mil uno.

Notas:

La Norma de Coordinación Comercial No. 8, Resolución del Administrador del Mercado Mayorista No. 216-04 fue modificada en el Numeral 8.2.2.3, en Resolución del Administrador del Mercado Mayorista No. 231-01 y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica No. 82-2001, ambas publicadas en el Diario de Centro América el 8 de octubre de 2001. Además fue modificada en los numerales 8.2.2.1 y 8.2.2.2. del Apartado 8.2.2. Reserva Rodante Operativa, en resolución del Administrador del Mercado Mayorista No. 401-01 y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica No. 71-2004, ambas publicadas en el Diario de Centroamérica el 21 de junio de 2004.

Las modificaciones realizadas a la Norma de Coordinación Comercial Número 8, contenidas en la resolución 658-05 del Administrador del Mercado Mayorista, fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, mediante resolución CNEE100-2007, de fecha 12 de septiembre de 2007, publicada en el Diario de Centro América el 13 de septiembre de 2007.

Las modificaciones a la Norma de Coordinación Comercial Número 8, contenidas en la resolución 658-05 del Administrador del Mercado Mayorista, se empezarán a aplicar a partir del Año Estacional 2008-2009.

La Norma de Coordinación Comercial No.8 fue modificada en el numeral 8.2 y la adición de los Anexos 8.1, 8.2 y 8.3, de acuerdo a resolución del AMM No. 1225-05 de fecha 30 de abril de 2013 y resolución CNEE 123-2013 de fecha 24 de mayo de 2013, ambas publicadas en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2013.